




## I/O Verteiler Passiv, M12, Front







Artikelbezeichnung





, we the second control of the second contro	9,01112 5151
Artikel-Nr.	8045892
Zolltarif-Nr.	85366990
Step-Datei	6l_OM12-5P3Fstp
EAN	4047106004453
Technische Daten	
I/O Verteiler	6-fach, mit Anschlussstecker, M23
I/O-Steckplatz	Buchse, M12
Polzahl	4+PE
Codierung	A
Bemessungsspannung	30V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	2A
Strombelastbarkeit Summenstrom	12A
Isolationswiderstand	≥10°Ω
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{m}\Omega$
Umgebungstemperatur	-30°C+90°C
Anzahl LED's	13
Anzahl I/O-Steckplätze	6
Schaltungslogik	pnp
Schaltzustandsanzeige	LED YE
Betriebsspannungsanzeige	LED GN
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM
Material Gehäuse	Kunststoff, PA, BK
Anschlussart	Front

6I/OM12-5P3F



Material Gewindeeinsatz	Metall, CuZn
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP65, IP67
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Anschlussstecker	M23, 19-polig
Material Dichtung, Anschlussstecker	Kunststoff, FPM/FKM
Material Flanschgehäuse, Anschlussstecker	Metall, CuZn, vernickelt
Material Kontakte, Anschlussstecker	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger, Anschlussstecker	Kunststoff, PA, BK
Mechanische Lebensdauer, Anschlussstecker	>100 Steckzyklen
Polzahl, Anschlussstecker	19
Schutzart, Anschlussstecker	IP65, IP67
Verschmutzungsgrad	3

Belegungstabelle															
I/O		1		2	3	3	4	4	į	5	(	5	all (+)	all (-)	all (FE)
Pin	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	1	3	5
M23	7	15	4	5	8	16	14	3	9	17	13	2	19	6	12
Cable (19.003) Accessories	GYPK	WH	RDBU	GN	WHGN	Ϋ́E	BNGN	GY	WHYE	BK	YEBN	RD	BN	ви	GNYE

Klassifikationen	
eCl@ss 6.0	27279219
eCl@ss 7.0	27279219
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585

## Zubehör

Schraubstopfen, M12

https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8000004/Schraubstopfen-M12-Buchse-schwarz

Bezeichnungsschilder, I/O Verteiler Passiv, I/O Verteiler Logik

https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8015002/Bezeichnungsschilder-M12-I/O-Module

 $Anschluss leitung, M23 \\ https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Sensor-Aktor-Steckverbinder/8017221/M23-Buchse-gerade-19-poliging and the standard of th$ 

 $Anschluss leitung, M23 \\ https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Sensor-Aktor-Steckverbinder/8017111/M23-Buchse-gewinkelt-19-polig leiturg (M23-Buchse-gewinkelt-19-polig leiturg) (M23-Buchse-gewinkelt-$ 

Steckverbinder selbstkonfektionierbar, M23, Lötanschluss

https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Konfektionierbare-Steckverbinder/8013696/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-19-polig-Loetanschluss-125V/WWW.escha.net/de/Produkte/Standard/Konfektionierbare-Steckverbinder/8013696/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-19-polig-Loetanschluss-125V/WWW.escha.net/de/Produkte/Standard/Konfektionierbare-Steckverbinder/8013696/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-19-polig-Loetanschluss-125V/WWW.escha.net/de/Produkte/Standard/Konfektionierbare-Steckverbinder/8013696/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-19-polig-Loetanschluss-125V/WWW.escha.net/de/Produkte/Standard/Konfektionierbare-Steckverbinder/8013696/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-19-polig-Loetanschluss-125V/WWW.escha.net/de/Produkte/Standard/Konfektionierbar-19-polig-Loetanschluss-125V/WWW.escha.net/de/Produkte/Standard/Konfektionierbar-19-polig-Loetanschluss-125V/WWW.escha.net/de/Produkte/Standard/Konfektionierbar-19-polig-Loetanschluss-125V/WWW.escha.net/de/Produkte/Standard/Konfektionierbar-19-polig-Loetanschluss-125V/WWW.escha.net/de/Produkte/Standard/WWW.escha.net/de/Produkte/Standard/WWW.escha.net/de/Produkte/Standard/WWW.escha.net/de/Produkte/Standard/WWW.escha.net/de/Produkte/Standard/WWW.escha.net/de/Produkte/Standard/WWW.escha.net/de/Produkte/Standard/WWW.escha.net/de/Produkte/Standard/WWW.escha.net/de/Produkte/Standard/WWW.escha.net/de/Produkte/Standard/WWW.escha.net/de/Produkte/Standard/WWW.escha.net/de/Produkte/Standard/WWW.escha.net/de/Produkte/Standard/WWW.escha.net/de/Produkte/Standard/WWW.escha.net/de/Produkte/Standard/WWW.escha.net/de/Produkte/Standard/WWW.escha.net/de/Produkte/Standard/WWW.escha.net/de/Produkte/Standard/WWW.escha.net/de/Produkte/Standard/WWW.escha.net/De/Produkte/Standard/WWW.escha.net/De/Produkte/Standard/WWW.escha.net/De/Produkte/Standard/WWW.escha.net/De/Produkte/Standard/WWW.escha.net/De/Produkte/Standard/WWW.escha.net/De/Produkte/Standard/WWW.escha.net/De/Produkte/Standard/WWW.escha.net/De/Produkte/Standard/WWW.escha.net/De/Produkte/Standard/WWW.escha.net/De/Produkte/Standard/WWW.es

Steckverbinder selbstkonfektionierbar, M23, Lötanschluss https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Konfektionierbare-Steckverbinder/8017151/M23-Buchse-gewinkelt-konfektionierbar-19-polig-Loetanschluss-125V

Zubehör Set, I/O Verteiler Logik, M8

https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8087215/Zubehoerset-M12-I/O-Modul-Bezeichnungsschilder-Schraubstopfen