



## I/O Verteiler Passiv, M12, Top











Artikelbezeichnung	8I/OM12-5.4P2T
Artikel-Nr.	8048784
Zolltarif-Nr.	85366990
Step-Datei	8I_OM12-5_4P2Tstp
EAN	4047106008642
Technische Daten	
I/O Verteiler	8-fach, mit Anschlussstecker, M23
I/O-Steckplatz	Buchse, M12
Polzahl	3+PE
Codierung	A
Bemessungsspannung	30V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	2A
Strombelastbarkeit Summenstrom	12A
Isolationswiderstand	≥10°Ω
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{m}\Omega$
Umgebungstemperatur	-30°C+90°C
Anzahl LED`s	9
Anzahl I/O-Steckplätze	8
Schaltungslogik	pnp
Schaltzustandsanzeige	LED YE
Betriebsspannungsanzeige	LED GN
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM
Material Gehäuse	Kunststoff, PA, BK
Anschlussart	Тор



ВU

ВВ

GNYE

Material Gewindeeinsatz						Metall, CuZn						
Normen						IEC 61076-2-101						
Schutzart (montiert)						IP65, IP67						
Mechanische Lebensdauer						>100 Steckzyklen						
Anschlussstecker					M23, 12-polig							
Material Dichtung, Anschlussstecker					Kunststoff, FPM/FKM							
Material Flanschgehäuse, Anschlussstecker					Metall, CuZn, vernickelt							
Material Kontakte, Anschlussstecker						Metall, CuZn, vergoldet						
Material Kontaktträger, Anschlussstecker						Kunststoff, PA, BK						
Mechanische Lebensdauer, Anschlussstecker					>100 Steckzyklen							
Polzahl, Anschlussstecker					12							
Schutzart, Anschlussstecker						IP65, IP67						
Verschmutzungsgrad						3						
Belegungstabelle												
I/O	1	2	3	4	5	6	7	8	all (+)	all (-)	all (-)	all (FE)
Pin	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3	3	5
M23	1	2	3	4	5	6	7	8	11	9	10	12

Klassifikationen	
eCl@ss 6.0	27279219
eCl@ss 7.0	27279219
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585

## Zubehör

Cable (12.003)

Accessories

≨

g

Ή

Schraubstopfen, M12

https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8000004/Schraubstopfen-M12-Buchse-schwarz

Bezeichnungsschilder, I/O Verteiler Passiv, I/O Verteiler Logik

https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8015002/Bezeichnungsschilder-M12-I/O-Module

 $Anschluss leitung, M23 \\ https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Sensor-Aktor-Steckverbinder/8026041/M23-Buchse-gerade-12-poliging and the standard of th$ 

Anschlussleitung, M23

https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Sensor-Aktor-Steckverbinder/8026050/M23-Buchse-gewinkelt-12-polig

Steckverbinder selbstkonfektionierbar, M23, Lötanschluss

https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Konfektionierbare-Steckverbinder/8013694/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-12-polig-Loetanschluss-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-12-polig-Loetanschluss-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-12-polig-Loetanschluss-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-12-polig-Loetanschluss-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-12-polig-Loetanschluss-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-12-polig-Loetanschluss-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-12-polig-Loetanschluss-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-12-polig-Loetanschluss-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-12-polig-Loetanschluss-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-12-polig-Loetanschluss-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-12-polig-Loetanschluss-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-12-polig-Loetanschluss-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-12-polig-Loetanschluss-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-12-polig-Loetanschluss-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-150V/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-150

ΥP

Ŗ

RD

BR

 $\leq$ 

Steckverbinder selbstkonfektionierbar, M23, Lötanschluss https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Konfektionierbare-Steckverbinder/8017153/M23-Buchse-gerade-konfektionierbar-12-polig-Loetanschluss-150V

Zubehör Set, I/O Verteiler Logik, M8

https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8087215/Zubehoerset-M12-I/O-Modul-Bezeichnungsschilder-Schraubstopfen